

Strombelastbarkeit

[X 028 Strombelastbarkeit \(allgemein\).pdf](#)

Technische Daten für 22 AWG:

- **Querschnitt:** ca. **0,326 mm²**.
- Die Strombelastbarkeit variiert je nach Verlegeart:

Verlegeart	Strombelastbarkeit
Freiluft (Einzelader)	ca. 7 A
In Bündeln (mehrere Adern)	ca. 3-5 A
Bei hohen Temperaturen (z. B. 75°C)	ca. 3-4 A

Revision #7

Created 2024-10-29 07:35:06 UTC by Admin

Updated 2024-11-20 09:51:43 UTC by Admin